


FERMAX DUOX plus VEOXS WLAN 1TN VideoSet CITYLINE Türstation CODE UP, silber/chrom
Art. Nr. F49121

- Systemtechnologie: DUOX Plus
- Türöffnerrelais potentialfrei
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen
- Anzahl Relais Codetastatur: 2 (z.B. für 2 Türen)
- Schutzart: IP43/Tasten IP66
- Türöffnungszeit von 1 - 99 Sekunden einstellbar
- Inkl. Bildspeicher
- 4,3" (10,9 cm) Bildschirmdiagonale TFT-Flachbildschirm
- Integrierte WLAN Schnittstelle f. Anbindung an Heimnetzwerk
- 2 zusätzliche Funktionstasten
- Kamerawinkel: 100° H, 80° V
- Montageart Türstation: Up, 130 x 246 mm (B x H)
- Montageart Up-Dose: 115 x 233 x 45 mm (B x H x T)

Einfamilienhaus – Set bestehend aus: 1 Stk. FERMAX DUOX plus CITYLINE TÜRSTATION VIDEO MIT CODETASTATUR - Produkteigenschaften: Front aus eloxiertem Aluprofil mit verchromten Abschlussleisten; Digitales 2- Draht Videosystem; Kamerawinkel: 120° H, 80° V; 2 Videotürkommunikationen gleichzeitig bei größeren Anlagen möglich (nur in Verbindung mit VEO und VEO-XS Monitore); 2 W Power-Lautsprecher; Türöffnerrelais potentialfrei am Lautsprecher, Kontaktbelastung max. 24VDC, 1A; Spannungsversorgung Türöffner: 12 V AC, max. 0,4 A on board; Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit stufenloser Lautstärkeregelung und Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"; Programmierschutz (Master / Slave-Funktion); Akustischer Kontrollton bei Betätigung der Ruftaste; Sprachlautstärke Wohnung- Türstation, Türstation- Wohnung stufenlos regelbar; Leistung Audio Richtung Wohnung-Straße: 2W; Leistung Audio Richtung Straße-Wohnung: 0,15 W; Kabel zur Anspeisung der Module im Lieferumfang enthalten; Konfiguration der Türstation bei mehreren Türstationen über im Lautsprecher integrierten sprachgeführten Konfigurationsmenü; Integrierte digitale Kamera mit verstellbarem Bereich je nach Wunsch über sprachgesteuertes Konfigurationsmenü; Verdeckte Befestigungsschrauben; Namensschild LED beleuchtet und von vorne austauschbar; Verchromte Einfachaste; Codetastatur mit folgenden Produkteigenschaften: 4-6 stellige Zahlenkombinationen zum Aktivieren von 1., 2. oder beider potentialfreien Relais gleichzeitig (z.B. Tür oder Garagentor öffnen); Schaltspannung: max. 24 V, 1 A; Schaltzeit von 1 bis 99 Sekunden einstellbar; Für bis zu 100 verschiedene Benutzer/ Codes; Bestätigung der Eingabe erfolgt über akustisches Signal und LED-Anzeige; Tasten blau LED hinterleuchtet; Schutzart: IP43/Tasten IP66; Maße Frontplatte Größe 5, Maße (B x H x T): 130 x 246 mm; Farbe: silber/chrom; 1 Stk. UP-DOSE Größe 5, Maße (B x H x T): 115 x 233 x 45 mm; 1 Stk. DUOX plus NETZGERÄT-FILTERKOMBINATION F4826 - Produkteigenschaften: Kombination zur Speisung und fehlerfreien Daten- und Signalübertragung in DUOX plus Audio- und Videosprechanlagen-Sets oder Kleinstanlagen; Input: 240 V / 1,6 A; Output: 24 V DC, 1,5 A; LED Anzeige für Betrieb und Kurzschluss; Keine PREV-Bus Funktion; Für AP-Montage oder Verteilereinbau geeignet; Platzbedarf: 6TE; Farbe: weiß; 1 Stk. FERMAX NETZGERÄT F4802 für die Spannungsversorgung bauseitig bestehender Türöffner; 240 V / 12 V AC, 1A; Platzbedarf: 4TE; Farbe: weiß; 1 Stk. FERMAX DUOX plus AP-MONTAGEPLATTE F9447 - Produkteigenschaften: Montageplatte aus Kunststoff für Kabelanschluss und Steckvorrichtung; Geeignet für alle Monitor-Modelle der Serie VEO, VEO-XS und VEO-XL; Wandmontage; Maße (B x H): 124 x 163 mm; Farbe: weiß; 1 Stk. FERMAX DUOX plus AP WiFi-VEO-XS VIDEO COLOR MONITOR F9446 - Produkteigenschaften: Freisprechmonitor; 4,3" (10,9 cm) Bildschirmdiagonale) TFT-Flachbildschirm, Format 13:9; 5 mechanische Tasten: Türöffnertaste, Eigenstartfunktionstaste, Gesprächsannahme-/ Auflegetaste, F1 - Funktionstaste, Menütaste; Mithörsperre; Elektronische Abschaltung; Zeit für Rufannahme: 30 Sekunden; Max. Gesprächsdauer: 90 Sekunden; 2 zusätzliche Schaltfunktionen (F1 und F2) zum Schalten von Zusatzfunktionen wie z. B. zweiten Türöffner, Stiegenlicht, etc., über Zusatzrelais F3267 (in eigener Position beschrieben) auswertbar; stufenlose Lautstärkeregelung des Türrufes über OSD Menü; Ruftonabschaltung; Melodiewahl (5 Optionen); Ruftonunterscheidung Türstation/en und Haustür (Etagenruf); Programmierung der Sprechstelle über: die Türstation, am Monitor selbst oder über den Etagentaster ohne die Mieteinheit betreten zu müssen; stufenlose Lautstärkeregelung des Sprachwiedergabe am Monitor über OSD Menü; Konfiguration der Parameter im Auswahlmenü (OSD); Bildeinstellungen (Helligkeit, Farbe und Kontrast); LED Anzeige: Rot: aktivierte Ruftonabschaltung, Blau: aktive Gesprächsanzeige, Grün: Arztschaltung aktiv (Doormatic); Bildspeicher (150 Bilder mit Datum und Uhrzeit v

Technische Information

Mit Video	Ja
System DUOX	Ja
Anzahl der Innenstationen	1
Anzahl der Außenstationen	1
Installationstechnik	Bus-System

Bildsystem	PAL
Verbindung mit Smartphone möglich	Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion	Ja
Öffnungswinkel Kamera	106 °
Mit Memory-Funktion	Ja

Montageart Innenstation	Aufputz	Bildschirmdiagonale	10.9 mm
Farbe der Innenstation	weiß	Bildschirmdiagonale in Zoll	4.3
Montageart Außenstation	Unterputz	Manuell einstellbare Kamera	Ja
Werkstoff der Außenstation	Aluminium	EAN	8424299491219
Farbe der Außenstation	Silber		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Ersatzteil	F8855	UP-Dose
Ersatzteil	FPVT09729	Namensschildhalter
Ersatzteil	FPVT09318	Schraubenabdeckung
Ersatzteil	FPVT09378	DUOX Plus Plexiglasscheibe für Skyline und Cityline
Ersatzteil	FPVT09656	Schraubadeckung m. Schrauben und Inbusschlüssel
Zubehör	F2810	Türöffner standard
Zubehör	EFF148W.A71	Türöffner wasserdicht
Zubehör	F8404	UP-Regendach
Zubehör	F7065GH	AP Gehäuse mit Regendach
Zubehör	F9448	Innenstelle ohne WiFi
Zubehör	F9447	Montageplatte
Zubehör	F9449	Innenstelle inkl. WiFi
Zubehör	F3233	Relais