


**Allgemein**

- Technische Daten:
  - **Maße:** L80 x B60 x T8 mm
  - **Batterie:** Lithium CR2032, 3 Volt (inklusive)
  - **Reichweite:** bewölkt oder dunkel: 5-6 m, direkter Sonnenschein: 2-3 m



**Alle Programmfunktionen im Überblick**

	<b>Programmiermodus Öffnen/Schließen</b> blockiert die Funktion der übrigen Tasten nach erfolgter Einstellung (Kinder- und Sabotageschutzfunktion)
	<b>Einlesefunktion</b> Speicherung des aktuellen Lichtwertes als Sollwert
	<b>Dämmerungswerte</b> Einstellbar von 20 Lux bis 1000 Lux, Empfehlung: Räume mit Tageslicht 300 Lux, Räume ohne Tageslicht 1000 Lux
	<b>Aktivieren/Deaktivieren</b> der Einbrennfunktion
	<b>Dimmen</b> Einstellung eines Sollwertes, Abspeichern mit „Augentaste“
	<b>Nachlaufzeit</b> Einstellung für die Beleuchtung
	<b>Ausschalten der Beleuchtung</b> Danach 2s keine Bewegungserfassung: ermöglicht ein Entfernen aus dem Erfassungsbereich
	<b>Aktivierung/Deaktivierung</b> der Korridorfunktion (Zeit einstellbar)
	<b>Aktivierung/Deaktivierung</b> der Bewegungs-LED
	<b>Aktivierung</b> des Programmiermodus
	<b>Testbetrieb</b> Zum Testen des Erfassungsbereiches per Gehetest
	<b>RESET</b> Zurücksetzen aller Funktionen auf Einstellungen in der ETS

**LUXOMAT® IR-PD-KNX**



**i GEEIGNET FÜR:**

- PD2-KNX
- PD4-KNX
- PD4-KNX-GH
- PD4-KNX-K
- PD9-KNX
- PD9-KNX-GH
- PD11-KNX-FLAT
- RC-plus next 230 KNX
- Indoor 180-KNX

Bestellbezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
IR-PD-KNX	grau	92123