



<b>Verwendung</b>	Gateway ergänzend zu PX-IC Funkrauchwarnmeldern
<b>Voraussetzung zum Betrieb</b>	Internetverbindung; WLAN (IEEE 802.11 b/g/n) oder LAN
<b>Bedienung</b>	Über Browser basierte Pyrex Web App
<b>Funkvernetzung</b>	Frequenz: 868,3 MHz WLAN, GSM (Notbetrieb)
<b>Datenverschlüsselung</b>	AES256
<b>Empfohlene Anzahl vernetzter Funkrauchwarnmelder</b>	45 PX-IC (entspricht 3 Funk-Gruppen)
<b>Spannungsversorgung</b>	5V 1,2 A USB-Netzteil (im Lieferumfang)
<b>Notstromversorgung</b>	Ca. 2 Std. über Akkupack mit 3 x 1,2V NiMH AA (austauschbar)
<b>Prozessor</b>	32 Bit, SMD Technologie
<b>Optimale Lagertemperatur</b>	5 bis 35° C, < 70% rel. Feuchte
<b>Schutzart</b>	IP 40
<b>Gehäusefarbe</b>	Weiß
<b>Material</b>	ABS
<b>Abmaße (LxBxH)</b>	100 x 100 x 36 mm
<b>Gewicht</b>	470 g brutto 215 g netto
<b>Weiteres Merkmal</b>	Updatefähigkeit über WLAN oder LAN
<b>Peripherie</b>	Mini-USB-Kabel / LAN-Kabel