

Funktionsbeschreibung



- 6-fach Binäreingang LUXORliving
- 6 potenzialfreie Universal- und Weitbereichsspannungseingänge (10-240 V AC/DC oder intern erzeugte Hilfsspannung von ca. 12 V DC)
- Softwarefunktionen: Schalter/Taster, Dimmen, Jalousie
- LED Schaltzustandsanzeige für jeden Kanal
- Manuelle Bedienung am Gerät

Technische Daten

Betriebsspannung	110 – 240 V AC
Stand-by Leistung	<0,3 W
Breite	4 TE
Montageart	DIN-Schiene
Hilfsspannung	12 V DC/18 mA, SELV
Anzeige	6 LEDs zur Anzeige des Zustandes am Eingang
Für SELV geeignet	Ja, wenn an allen Eingängen SELV angeschlossen ist
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II nach EN 60 730-1

Maßbilder

