

Funktionsbeschreibung



- Kombisensor/Wetterstation LUXORliving
- Zum Erfassen von Wind, Regen, Helligkeit und Temperatur
- Regensensor mit Heizung
- Zur vollautomatischen Jalousie- und Sonnenschutzsteuerung
- Erfassung und Auswertung direkt im Gerät
- Sonnenschutz für bis zu vier Fassaden durch 3 integrierte Helligkeitssensoren
- Anzeige der Wetterdaten z. B. mit LUXORliving-App „LUXORplay“

Technische Daten

Betriebsspannung	110 – 230 V AC
Frequenz	50 – 60 Hz
Betriebsspannung KNX	Busspannung, ≤10 mA
Stand-by Leistung	<5,5 W
Messbereich Helligkeit	100000 lx
Messbereich Temperatur	-30 °C ... +60 °C
Messbereich Windgeschwindigkeit	2 – 30 m/s
Umgebungstemperatur	-20 °C ... +55 °C
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 44

Maßbilder

