

75318108

IP20

Jalousieaktor 8fach pro REG 230 V KNX, lichtgrau

Jalousieaktor 8-fach REG 230V AC, zur Ansteuerung von max. 8 unabhängigen AC-Antrieben, zum Schalten verschiedener Außenleiter geeignet, Handbedienung aktivierbar über Taste, Handbedienung aktivierbar über Wahlschalter, dabei Deaktivierung der KNX-Funktion, Status-LED integriert in Handbedientaste, großes Beschriftungsfeld, mit beleuchteter Programmiertaste, mit Steckklemmen. Applikationseigenschaften: Auf-/Ab-Funktion Lamellenposition/Stopp Position in % Szenefunktion (64 Szenen pro Kanal) Preset-Funktion Sonnenschutzfunktion Sperrfunktion Zwangssteuerfunktion Alarmfunktion Statusanzeige Sicherheitsverriegelung Handbetrieb Logikfunktion Gerätediagnose.

Technische Merkmale

Architektur

Bussystem	KNX
Anzahl von Jalousie-/Rollladenausgängen	8
Montageart	REG

Funktion

Busmodul abnehmbar	nein

- zum Schalten verschiedener Außenleiter geeignet
- mit Sonnenschutzfunktion
- mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm
- mit Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung
- Betriebsart für Jalousie oder Rolllade/Markise einstellbar

Kontrollen und Indikatoren

Meldeleuchte	ja

- Handbedienung pro Kanal über Taste (Einflächenbedienung)
- Handbedienung aktivierbar über Wahlschalter, dabei Deaktivierung der KNX-Funktion
- mit beleuchteter Programmier-Taste
- zur Ansteuerung eines AC Antriebes je Aktorkanal
- Status-LED integriert in die Handbedientaste
- 8 Handbedientasten für Auf/Ab pro Kanal/Gerät

Konnektivität

Bussystem LON	nein

Elektrische Hauptmerkmale

Nennstrom	6 A
Versorgungsspannungsart	AC

Spannung

Hilfsspannung	230 … 240 V AC
Betriebsspannung über Bus	21 … 32 V DC
Systemspannung	30V DC über Bus

Strom

Stromaufnahme Bus (Datentransfer)	≈ 15,5 mA
max. Schaltstrom	6 A
Schaltstrom bei cos φ = 0,6	max. 6 A

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	2 W

Werkstoff

RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Farbe	lichtgrau

Abmessungen

Tiefe	65 mm
Höhe	90 mm
Breite	105 mm
Breite Reiheneinbaugerät (REG)	6 TE

LED Steuerung

- Status-LED integriert in Handbedientaste

Anschluss

Leiterquerschnitt (flexibel)	0,75 … 2,5 mm²
Leiterquerschnitt (flexibel), ohne Aderendhülse	0,75 … 2,5 mm²
Leiterquerschnitt (starr)	0,75 … 2,5 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0,75 - 2.5mm²
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0,75 - 2,5mm²
Anschlussart	QuickConnect

- mit integriertem Busankoppler
- mit QuickConnect Steckklemmen
- Busanschluss über Anschlussklemme

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	system

- Umschaltzeit bei Fahrtrichtungswechsel einstellbar

Ausstattung

Modulare Erweiterungsmöglichkeit	nein
Schieber für Handschaltung	Ja

Sicherheit

Schutzart	IP20

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5 … 45 °C
Lagerungstemperatur	-20 bis 70 °C
Lager-/Transporttemperatur	-20 … 70 °C

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie	KNX