



28840069



Radio Touch Arsys polarweiß, glänzend

Radio Touch Stereo-Up-Radio zum Empfang von UKW-Sendern, zur Montage in Gerätedose nach DIN 49073, Anschluss für zwei Lautsprecher am Radiomodul, Touch-Bedienung über Grafikdisplay mit kapazitiven Sensorflächen, mit Nebenstellenanschluss zum Einschalten parallel zur Beleuchtung, RDS, 8 Senderspeicher, Uhrzeit- und Datumsanzeige, Weckfunktion.

- Bedienung über Sensorflächen des Touch-Displays
- Nebenstelleneingang für separate Ein-/Ausschaltung
- Uhrzeit- und Datumsanzeige
- beleuchtetes Touch-Grafikdisplay
- externer Audioeingang AUX IN
- Stereo UKW-Radio mit RDS-Anzeige
- mit 2 Lautsprecher-Anschlüssen
- mit Schraubklemmen
- Für den Betrieb ist mindestens ein Lautsprecher anzuschließen.

Technische Merkmale

Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Frequenzbereich (Radioempfang)	87,5 ... 108 MHz
Für Lautsprecher	je Kanal 4 ... 8 Ω
Abmessungen Display (B x H)	35 x 28 mm
Einbautiefe	33 mm
Leiterquerschnitt	max. 2,5 mm ²
Leiterquerschnitt (Lautsprecher)	max. 1,5 mm ²
Werkstoff	Materialmix
Haupt-Designlinie	Berker Arsys
Farbe	polarweiß glänzend