


**WHD LR 15 stereo JU uP;8 Ohm Lautstärke- regler für Jung Schalterprogramm UP**
**Art. Nr. 1150 0515 10304**

- passend zu Jung, Schalterprogramm: A 500, AS 500, A Creation, CD 500, CD plus, Edelstahl, LS 990, SL 500
- passend zu ELSO Schalterprogramm: FASHION, NOVIA, SCALA
- Lautstärkeregler für 4-, 8-, 20 Ohm
- Impedanz: 2 x 50 Ohm
- Nennleistung: 2 x 15 W
- Einbautiefe: 67 mm
- Bestückung: 2 Potentiometer mit Anschlag, mögliche Restlautstärke in Nullstellung

Stufenloser Lautstärkeregler geeignet für Wohnhäuser, Praxen, ... Der LR 15 Stereo ist mit zwei Potentiometern mit Anschlag bestückt. Die Metalltragplatte wird an einer Unterputzdose angeschraubt. Sie ist für die Jalousieschalterabdeckung mit Drehknopf des jeweiligen Schalterprogramms vorbereitet. Diese Teile sind im Elektro-Fachgroßhandel erhältlich. Genaue Bestellbezeichnung in Abhängigkeit des Schalterprogramms siehe Tabelle am Ende des Kapitels Audioelektronik.

**Technische Information**

Art des Zubehörs/Ersatzteils	sonstige	EAN	4043106009474
Zubehör	Ja		