


**BERKER Glimmaggregat 230 V grau**
**Art. Nr. 160002**

- für Beleuchtung und Kontrollschaltung
- für Ausschalter 2-polig: 16 AX
- für Wippschalter Doppel Aus/Wechsel
- für Wipptaster
- Betriebsspannung: 230 V AC
- Nennstrom: 0,9 mA

Glimmaggregat 230 V~, 0,9 mA Modul-Einsätze grau - für Wippschalter 2-polig Aus 16 AX - für Wippenschalter Doppel Aus/Wechsel - für Wipptaster 2 x Wechsler - für Beleuchtung und Kontrollschaltung Bei Einsatz mehrerer Glimmaggregate kann der Lampenstrom zur Fehlfunktion des Relais/Stromstoßschalters führen. Abhilfe: Der Spule einen Kondensator 230 V, 1 µF pro 10 mA Glimmlampenstrom parallelschalten.

**Technische Information**

Anwendung	Schalter/Taster	Fassung	sonstige
Leuchtmittel	Glimmlampe	Nennstrom	0.0009 A
Mit Leuchtmittel	Ja	Produktgruppe	Glimmlampe
Farbe des Leuchtmittels	orange	EAN	4011334219286

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	XXXX-001	Schalter: 303212,303808
Zubehör	XXXX-002	Serientaster: 503808,503404