


**FERMAX SKYLINE Kartenlesemodul, Wiegand MIFARE/EM 125KHz**
**Art. Nr. F7461**

- Systemtechnologie: Mifare
- Funktionsmodul zum Einsetzen in Skyline Modulrahmen
- Erkennung der Zutrittskarten bei Annäherung von ca. 2 cm zum Modul
- Sendefrequenz: 13,56 MHz / 125 kHz
- Programmierung über Software
- Stand-Alone bis zu 1000 Karten
- verwendbar für IP AXES
- akustische Rückmeldung
- Schutzart: IP43
- Größe V

Funktionsmodul zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen mit Näherungssensor zur Erkennung der Zutrittskarten. Kompatible Karten/Schlüsselanhänger: Cards/Fobs 125Khz EM, 13,56MHz HID, Mifare (ISO 14443A); Frequenzbereich: 125KHz und 13,56MHz. Annäherung von ca. 1,5 - 5 cm zum Modul. Bis zu 1000 Zutrittskarten. Programmierung über Master-Karten oder Tastatur vom Controller. Türöffnungszeit von 1 - 99 Sekunden einstellbar. Funktioniert nur in Verbindung mit Mini-Controller. Manipulationssicher: kein Schaltkontakt am Gerät sondern am externen Controller. Spannungsversorgung 12V DC. Notwendiges Zubehör: Netzgerät F4813 mit 12V DC, 2A, REG, 6 TE (F4813 in eigener Position beschrieben). Mini-Controller mit Fernbedienung F5276, (F5276 in eigener Position beschrieben). Zutrittskarten: F23361, F4515, F52740, F52750 (F23361, F4515, F52740 und F52750 in eigener Position beschrieben). Beliebig kombinierbar mit anderen SKYline Funktionsmodulen. Größe: V

**Technische Information**

Ausführung	Kartenleser	Breite	105.2 mm
Installationstechnik	sonstige	Höhe	47.5 mm
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen)	Nein	Tiefe	30 mm
Farbe	schwarz	EAN	8424299074610

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Notwendiger Zusatzartikel	F5276	Mini-Controller
Notwendiger Zusatzartikel	F4813	Netzgerät
Zubehör	F23361	Scheckkarte EM
Zubehör	F4515	Schlüsselanhänger EM
Zubehör	F52740	Schlüsselanhänger MIFARE
Zubehör	F52750	Scheckkarte MIFARE