


BERKER S.1 LED-Signallicht RGB weiß glänzend
Art. Nr. 29518982

- zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen
- Helligkeit über Potenziometer veränderbar
- Lichtfarbe in weiß, RGB oder rot/grün Ausführung
- über separaten Schalter schaltbar
- Nennspannung: 230 V AC
- Leistungsaufnahme: bei 230 V AC, 50 Hz - max. 1 W
- Bauform: Up

LED-Signallicht RGB S.1 weiß, glänzend. LED-Signallicht RGB zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen. Helligkeit über Potenziometer veränderbar. Lichtfarben kaltweiß, warmweiß, blau, orange, rot, grün, violett (magenta) und Farbdurchlauf über Taster aufrufbar. Farbverlauf an beliebiger Stelle über den Taster anzuhalten, über externen Schalter ist die Farbe umschaltbar.

Technische Information

Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte	Oberflächenschutz	unbehandelt
Mit Leuchtmittel	Ja	Ausführung der Oberfläche	glänzend
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	RAL-Nummer (ähnlich)	1013
Mit Blinklicht	Nein	Transparent	Nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck	Nein	Farbe des Leuchtmittels	sonstige
Mit austauschbarem Symbol	Ja	Farbe	weiß glänzend
Verwendung als Taster	nein	Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Montageart	Unterputz	Nennspannung	230 V
Schalterprogramm	S.1	Max. Lampenleistung	2 W
Werkstoff	sonstige	Beleuchtung	RGB
Werkstoffgüte	sonstige	EAN	4011334414254
Halogenfrei	Ja		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	19058001	Folie Aufdruck Symbol Mann
Zubehör	19058002	Folie Aufdruck Symbol Frau
Zubehör	19058003	Folie Aufdruck Symbol Rollstuhl
Zubehör	19058004	Folie Aufdruck Symbol Treppe
Zubehör	19058005	Folie Aufdruck Symbol Aufzug