


**GROTHE Funkgong Set (Sender u. Empfänger) Reichweite 500m, MISTRAL 200M**
**Art. Nr. G43305**

- Spannungsversorgung: 4x1,5V Typ LR14/C nicht im Lieferumfang
- 17 Melodien
- 17-fache Rufunterscheidung
- Lautstärke: max. 86 dB(A)
- Montageart: Aufputz
- max. Sendereichweite Freifeld: 500 m
- 20 Sender anlernbar
- Lautstärke stufenlos regelbar
- Abmessungen Empfänger (B x H x T): 150 x 115 x 38 mm

Funkgong-Set, Reichweite 500m, 17 Melodien 86dB(A), kein Eingang für 8-12V AC/DC Rufweiterrichtung, weiß/silber, 150 x 115 x 38 mm

**Technische Information**

Gehäusefarbe	sonstige	Stromaufnahme	0,3 A
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Batterie eingebaut	Nein
Lautstärke	86 dB	Montageart	Aufputz
Nennspannung	6 V	Drahtlos	Ja
Schutzart (IP)	IP20	Max. Reichweite	500 m
Schutzart (NEMA)	1	EAN	4011459433055
Stromart	DC		

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	G43385	Relaisbox
Zubehör	G43480	Repeater
Zubehör	G43441	Zusatztaste
Zubehör	G43443	UP-Sender
Zubehör	G43301	Funkgong