

**ELSNER Funk-Dimmer LED-Version STAS3/STAK3**
**Art. Nr. ELS60545**


- für WS1, WS1000, Solexa 2, Remo 8
- Belastung 20 - 300 W
- Automatische Lasterkennung
- Betriebsspannung: 230 V
- Bauform: STAS3/STAK3, IP53, 147 x 36 x 29 mm (B x H x T)
- Bauform: STAS3/STAK3, IP54, 147 x 49 x 32 mm (B x H x T)

RF-L UN-ST und RF-L LED-ST sind Funk-Dimmer für die Steuerungen WS1 und WS1000 Color bzw. Style. Am RF-L UN-ST wird eine Beleuchtung mit Halogen- oder Energiespar-Leuchtmittel angeschlossen. Der RF-L LED-ST ist für LED-Leuchtmittel vorgesehen. Die Funk-Dimmer erlauben das Dimmen in 1%-Schritten. Eine am Funk-Dimmer angeschlossene Beleuchtung kann auch direkt mit der Funkfernbedienung Remo 8, über die Tasterschnittstelle RF-B2-UP oder die Solar Funktaster Corlo P RF bedient werden (ohne weiteres Steuerungsgerät).

**Technische Information**

Type	für LED	EAN	4051996605454
Schutzart	IP 53		

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	ELS60511	Fernbedienung Remo 8 weiß
Zubehör	ELS60540	Funk Tasterschnittstelle Up
Zubehör	ELS60512	Fernbedienung Remo 8 alu