


BERKER Serie 1930 Universal-Drehdimmer 420 W / LED 100 W schwarz glänzend
Art. Nr. 294411

- Universal-Drehdimmer mit Softrastung
- Nebenstellenbetrieb mit Drehdimmer-Nebenstelle oder Taster möglich
- LED: 3 - 100 W
- 230 V Glüh- und Halogenlampen: 20 - 420 W
- Dimmbare, konventionelle Trafos: 20 - 420 VA
- Elektronische Trafos: 20 - 420 W
- Phasen-, Phasenabschnitt oder LED-Phasenanschnitt je nach Lastart, selbstlernend
- Nebenstellen: max. 10 Drehdimmer, Taster unbegrenzt
- Bauform: Up

Universal-Drehdimmer mit Zentralstück (R, L, C, LED), Serie 1930/Glas, schw. gl.

Technische Information

Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Bedienungsart	Dreh-/Druckknopf
App-Steuerung über Bluetooth	Nein
Seriendimmer	Nein
Lastart	universal und LED Retrofit
Nebenstelleneingang	Ja
Lichtwertspeicher	Ja
Schalterprogramm	Serie 1930
Verwendbar mit Taste	Nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder	Nein
Verwendbar mit Präsenzmelder	Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	Nein
Verwendbar mit Funktaste	Nein
Verwendbar mit IR-Taste	Nein
Montageart	Unterputz

Befestigungsart	Krallenbefestigung
Werkstoff	sonstige
Werkstoffgüte	sonstige
Farbe	schwarz glänzend
Oberfläche	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	glänzend
RAL-Nummer (ähnlich)	9005
Transparent	Nein
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Anschlussart	Schraubklemme
Gerätebreite	71 mm
Gerätehöhe	71 mm
Gerätetiefe	45 mm
Min. Tiefe der Gerätedose	27 mm
EAN	4011334510116

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	294511	Nebenstelle für Universal Drehdimmer 294411 schwarz glänzend
Zubehör	2913	Kompensationsmodul LED