


BEG PICO-N-M-1C-DE weiß
Art. Nr. BEG93159

- Mini-Präsenzmelder ohne zusätzliches Leistungsteil, auch für Feuchträume geeignet
- ein Schaltkanal zum Schalten von Licht
- manuelles Schalten über Taster möglich
- Montage mit Klemmring (inkl.) für Leuchten oder mit Federklemmen für abgehängte Decken
- einfache Bedienung mittels erforderlicher Fernbedienung
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- Werkseinstellung 10 Min. und 500 Lux
- Reichweite: max. Ø 10 m quer zum Melder gehend
- Schutzart: IP65 / Klasse II
- Schaltleistung: 2.300 W cos ϕ = 1, 300 W LED
- Nachlaufzeit: 15 Sek. – 30 Min. oder Impuls

Mini-Präsenzmelder ohne zusätzliches Leistungsteil, für Feuchträume geeignet -Ein Kanal zum Schalten von Licht -Manuelles Schalten über Taster möglich -Einfache Bedienung mittels erforderlicher Fernbedienung -Ausführung als Master-Gerät -Erweiterung des

Technische Information

Ausführung	Präsenzmelder
Ausführung	Präsenzmelder Master 1-Kanal
Reichweite	Ø 10 m
Zwangsabschaltung	Nein
Unterkriechschutz	Ja
Optimale Montagehöhe	2,5 m
Max. Reichweite zu einer Seite	5 m
Max. Reichweite frontal	6 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden	10 m
Fernbedienbar	Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Nein
Montageart	sonstige
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	sonstige
Ausführung der Oberfläche	matt

Farbe	weiß
RAL-Nummer (ähnlich)	9010
Schutzart (IP)	IP65
Spannungsart	AC
Frequenz	50 - 60 Hz
Nennspannung	240 V
Min. Einschaltdauer	15 s
Max. Einschaltdauer	30 min
Erfassungswinkel horizontal	360 °
Farbe	weiß
Ansprechhelligkeit	10 - 2000 lx
Max. Schaltleistung	2,3 W
Temperatur	-25 - 50 °C
Steuerstrom	1 mA
Nebenstelleneingang	Ja
EAN	4007529931590

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	BEG92726	IR-Adapter für Smartphones (Fernbedienung)
Zubehör	BEG92077	IR-PD-1C-E (Fernbedienung)
Zubehör	BEG92159	IR-PD-Mini (Fernbedienung)
Zubehör	BEG10880	RC-Löschglied
Zubehör	BEG10882	Mini-RC Löschglied