


GROTHE MISTRAL Funksender UP
Art. Nr. G43443

- kompatibel mit den Funkgongs der Serien MISTRAL, ECHO und CALIMA
- Reichweite 150 m, 868.35 MHz
- für den Einbau in Schalterdosen und Geräte

MISTRAL SE06 - MISTRAL Funksender UP: Reichweite im freien Feld: 150 m, Frequenz 868,35 MHz; Für den Einbau in Schalterdosen und Geräte; Passend zur MISTRAL, ECHO, CALIMA Serie; LED Funktionskontrolle; Spannungsversorgung: 12V DC oder 1 Batterie C2450; Schutzart: IP 20 (nur für den Innenbereich verwendbar); Abmessungen (B x H x T): 37 x 20 x 42 mm; Farbe: Schwarz

Technische Information

Funkfrequenz	868 MHz	Funktaster unter Putz	Ja
Modulation	AM	Schutzart (IP)	IP20
Reichweite	150 m	Stromversorgung	Batterie
Anzahl der Befehle	1	EAN	4011459434434