


THEBEN KNX FIX Schaltaktor C-Last 4fach 16 A RM 4I REG
Art. Nr. T4940210

- Stromerkennungsrelais C-Last
- Schaltleistung Glühlampen max. 2600 W
- Schaltleistung LED max. 300 W (je nach Type)
- Schaltvermögen kapazitiv max. 200 µF
- max. Einschaltstrom 1500 A (200 µS)
- SELV geeignet, sofern alle Kanäle SELV schalten
- Hilfsspannung 230 V AC
- umfangreiche Komfortapplikation
- Bauform: REG, 4 TE (4fach), 8 TE (8fach)

4-fach C-Last Schaltaktor FIX1

Mit Stromerkennung

Für höhere Lampenlasten

LED Schaltzustandsanzeige für jeden Kanal

Manuelle Bedienung am Gerät (auch ohne Busspannung)

Einstellbare Eigenschaften: z. B. Schalten, Verzögertschalten, Impulsfunktion

Verknüpfungen, Kontaktart (Öffner/Schließer) und Teilnahme an Zentralbefehlen wie Dauer-Ein, Dauer-Aus, Zentral-Schalten und Szene speichern/abrufen

Schalfunktionen: z. B. Ein/Aus, Impuls, Ein/Aus-Verzögerung, Treppenlicht mit Vorwarnung

Logische Verknüpfungen: z. B. Sperren, UND, Freigeben, ODER

Technische Information

Bussystem KNX	Ja	Kanalzahl	4
Montageart	REG	Verschiedene Phasen anschließbar	Nein
Breite in Teilungseinheiten	4	Mit Busankopplung	Ja
Vor Ort-/Handbedienung	Ja	Busmodul abnehmbar	Ja
Größe	4 TE	Modulare Erweiterungsmöglichkeit	Nein
Mit LED-Anzeige	Ja	Schutzart (IP)	IP20
Anzahl der digitalen Eingänge	4	Relais	16 A
Max. Schaltleistung	16 W	Type	Schaltaktor
Geeignet für C-Last	Ja	geeignet für C-Last	Ja
Max. Anzahl der Schaltausgänge	230	EAN	4003468490297
Bemessungsstrom	16 A		
Bemessungsbetriebsspannung	230 V		