


**FERMAX CITY KIT, 2 Familienhaus-Set Türstation UP, silber/chrom, Telefon 3393**
**Art. Nr. F4882**

- Systemtechnologie: 4+N
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- Türöffnerrelais potentialfrei
- Kontaktbelastung max. 24VDC, 1A,
- stufenlose Einstellung der Sprachlautstärke
- LED Beleuchtung der Tasten
- Farbe Türstation: Alu-Chrom
- Farbe Innenstelle: weiß

Cityline Zweifamilienhaus – Set bestehend aus: 1 Stück Frontplatte Audio Türstation aus eloxiertem Aluprofil, verchromten Abschlussleisten, 2 Watt Power-Lautsprecher, eingebautes Elektret-Mikrofon, Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung max. 24VDC, 1A, Spannungsversorgung Türöffner: 12VAC, max. 0,4A on board, Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung, 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke, verchromter Einfachaste IP66, Namensschild von vorne austauschbar, LED-Beleuchtung und verdeckte Befestigungsschrauben, inklusive Unterputzdose Größe 2 BxHxT: 115x138x45mm,- ohne Etagenruffunktion, 2 Einfachastasten, Schutzart: IP43/Tasten IP66, Farbe: Alu-Chrom, Größe: 2, Maße (H x B): 151mm x 130mm, 2 Stück Telefone Loft F3393, weiß, 1 Stück Netzgerät F4802: 240/12VAC/1A für Verteiler- oder AP Montage, 4DIN, Farbe Chrom, System: 4+n

**Technische Information**

Mit Video	Nein	Farbe des Haustelefons	weiß
Mit Infoschild	Nein	Abm. UP-Dose	115 x 138 x 45 mm
Farbe der Türstation	Silber	Abm. Frontplatte	130 x 151 mm
System 4+n	Ja	Telefonanzahl	2
Installationstechnik	Mehrdraht-System	Tastenzahl	2
Anzahl der Haustelefone	2	EAN	8424299048826
Anzahl der Türlautsprecher	1		

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	F3426	Innenstelle
Zubehör	F7062GH	AP-Geh. mit Regendach
Zubehör	F8401	Regendach