


THEBEN KNX FIX Schaltaktor 16fach REG
Art. Nr. T4940225

- Schaltleistung Glühlampen max. 2000 W
- Schaltleistung LED max. 200 W (je nach Type)
- Schaltvermögen kapazitiv max. 200 µF
- max. Einschaltstrom 800 A (200 µS)
- SELV geeignet, sofern alle Kanäle SELV schalten
- Hilfsspannung 230 V AC
- umfangreiche Komfortapplikation
- Bauform: REG, 4 TE (8fach), 8 TE (16fach)

16-fach Schaltaktor FIX2

LED Schaltzustandsanzeige für jeden Kanal

Manuelle Bedienung am Gerät (auch ohne Busspannung)

Einstellbare Eigenschaften: z. B. Schalten, Verzögertschalten, Impulsfunktion

Verknüpfungen, Kontaktart (Öffner/Schließer) und Teilnahme an Zentralbefehlen wie Dauer-Ein, Dauer-Aus, Zentral-Schalten und Szene speichern/abrufen

Schaltfunktionen: z. B. Ein/Aus, Impuls, Ein/Aus-Verzögerung, Treppenlicht mit Vorwarnung

Logische Verknüpfungen: z. B. Sperren, UND, Freigeben, ODER

Technische Information

Bussystem KNX	Ja	Mit Busankopplung	Ja
Montageart	REG	Busmodul abnehmbar	Nein
Breite in Teilungseinheiten	8	Modulare Erweiterungsmöglichkeit	Nein
Vor Ort-/Handbedienung	Ja	Schutzart (IP)	IP20
Mit LED-Anzeige	Nein	Größe	8 TE
Anzahl der digitalen Eingänge	16	Kanalzahl	16
Max. Schaltleistung	16 W	Relais	16 A
Geeignet für C-Last	Nein	Type	Schaltaktor
Max. Anzahl der Schaltausgänge	230	geeignet für C-Last	Nein
Bemessungsstrom	16 A	EAN	4003468491256
Bemessungsbetriebsspannung	230 V		
Verschiedene Phasen anschließbar	Nein		