


FERMAX City Kit m. Code Tastatur 1 Fam. Türstation, UP silber m. Telefon 3393
Art. Nr. F36020

- Systemtechnologie: 4+N
- Türstation inkl. Codetastatur
- Türöffnerzeit bei Codetastatur von 1 - 99 Sekunden einstellbar
- bis zu 100 Codes
- Antilarson Filter gegen Rückkoppelung
- Farbe Türstation: silber
- Farbe Innenstelle: weiß
- Abmessungen UP-Dose (B x H x T): 115 x 185 x 45 mm
- Abmessungen (B x H): 130 x 199 mm

1 WE City Classic 4+n Audio- Türsprechanlagenset bestehend aus: 1 Stück Türstation mit eingebautem Türlautsprecher; 1 Ruftaste; ohne Etageruffunktion; eingebaute Codetastatur: 4-6 stellige Zahlenkombinationen; zum Aktivieren von 1 oder 2 Relais (zB Tür öffnen und Licht anschalten); Türöffnerzeit von 1 bis 99 Sekunden einstellbar; bis zu 100 verschiedene Codes; Bestätigung der Eingabe erfolgt über akustisches Signal; Maße Front (B x H): 130 x 199 mm; inklusive Unterputzdose, Maße UP-Dose (B x H x T): 115 x 185 x 45 mm; Größe 4; Farbe silber; 1 Stück 4+n - LOFT BASIC Haustelefon F3393 aus schlagfestem ABS – Kunststoff mit: steckbarer Hörschnur; eingebautem Magneten für optimalen Halt des Hörers, Antilarson Filter zum Schutz gegen Rückkoppelung, Türöffnertaste; Maße (B x H x T): 85 x 220 x 40 mm; Aufschraubbar auf jede handelsübliche UP-Dose Ø 60 mm; Farbe: weiß; 1 Stück Set- Netzgerät F4802 zur Speisung der Sprechanlage, 240 / 12VAC / 1A; für AP-Montage oder Verteilereinbau geeignet; Platzbedarf: 4DIN

Technische Information

Mit Video	Nein	Anzahl der Haustelefone	1
Mit Infoschild	Nein	Anzahl der Türlautsprecher	1
Farbe der Türstation	Silber	Farbe des Haustelefons	weiß
System 4+n	Ja	EAN	8424299360201
Installationstechnik	Mehrdraht-System		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	F8403	Regendach
Zubehör	F7064GH	AP-Geh. mit Regendach
Zubehör	F3426	Innenstelle