


**FERMAX City Kit m. Code Tastatur 2 Fam. Türstation UP, silber m.Telefone F3393**
**Art. Nr. F36040**

Zweifamilienhaus – Set bestehend aus: 1 Stück Türstation mit eingebautem Türlautsprecher und 2 Ruftasten, Maße Front BxH:130x246mm, ohne Etagenruffunktion, inklusive Unterputzdose, Maße UP-Dose BxHxT:115x233x45mm, eingebauter Codetastatur, 4-6 stellige Zahlenkombination zum Aktivieren von 1 oder 2 Relais (zB Tür öffnen und Licht), Türöffnerzeit von 1 bis 99 Sekunden einstellbar, bis zu 100 verschiedene Codes speicherbar, Bestätigung der Eingabe erfolgt über akustisches Signal, Größe 5, Farbe silber, System: 4+n, 2 Stück 4+n - LOFT BASIC Haustelefon F3393 aus schlagfestem ABS – Kunststoff mit steckbarer Hörschnur, eingebautem Magnet für optimalen Halt des Hörers, antilarson Filter zum Schutz gegen Rückkoppelung, 2 elektronische Ruftöne (moduliert und linear, abhängig vom Türlautsprecher) zur Rufunterscheidung, Türöffnertaste, Maße BxHxT: 88x220x50mm, Aufschraubbar auf jede handelsübliche UP-Dose Ø 60 mm, Farbe: weiß, System: 4+n, 1 Stück Netzgerät F4802, 240 / 12VAC / 1A , 4DIN

**Technische Information**

Mit Video	Nein	Anzahl der Türlautsprecher	1
Mit Infoschild	Nein	Farbe des Haustelefons	weiß
Farbe der Türstation	Silber	System 4+n	Ja
Installationstechnik	Mehrdraht-System	EAN	8424299360409
Anzahl der Haustelefone	2		

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	F3426	Innenstelle
Zubehör	F8404	Regendach
Zubehör	F7065GH	AP-Geh. mit Regendach