


BERKER Jalousieschalter Einsatz Up
Art. Nr. 303520

- mechanische und elektrische Verriegelung als Sperre gegen beidseitiges Einschalten
- Steckklemmen
- Nennspannung: 250 V AC
- Schaltstrom: 10 AX
- Bauform: Up

Jalousie-Wippenschalter Modul-Einsätze. Jalousie-Wippenschalter, 1-polig, mit mechanischer und elektrischer Verriegelung als Sperre für beidseitiges Einschalten, mit Steckklemmen. Hinweise der Motorenhersteller beachten.

Technische Information

Zusammenstellung	Basiselement	Ausführung der Oberfläche	matt
Ausführung	Schalter 1-polig	Befestigungsart	Krallenbefestigung
Polzahl	1	Transparent	Nein
Bedienungsart	Wippe	Textfeld/Beschriftungsfläche	false
Mit elektrischer Verriegelung	Ja	Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Mechanisch bedienbar	Ja	Nennspannung	250 V
Elektronisch bedienbar	Nein	Anzahl der Tasten	1
Montageart	Unterputz	Min. Tiefe der Gerätedose	35 mm
Werkstoff	sonstige	Produkttyp	Schalter
Werkstoffgüte	sonstige	Schaltstrom	10 AX (100 W Bemessungsleistung (SBL))
Halogenfrei	Ja	Produktgruppe	Beschattung
Oberflächenschutz	unbehandelt	EAN	4011334023371

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	XXXX-001	Wippe 2fach m. Symbol Pfeil: 1625xx,1435xx,1552xx
Zubehör	XXXX-002	Trennrelais: 2969,2919
Zubehör	XXXX-003	Trennrelais: 2930, 2931