


KAISER Hohlwand-Schalterdose für Schweiz
Art. Nr. A9098-77

Quickbox H1, für den Einbau in Hohlwände oder brennbare Materialien, für Hohlwände, 83x83x65 mm

Technische Information

| | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------|
| Montageart | Hohlwand | Rohrverriegelung | Nein |
| Form | rund | Rohrverriegelung optional | Nein |
| Bauform | Geräte-Verbindungsdose/-kasten | Einführung von hinten | Ja |
| Ausführung | Einzel | Werkstoff | Kunststoff |
| Mit drehbarem Ring | Nein | Halogenfrei | Ja |
| Koppelbar | Ja | Farbe | weiß |
| Bestückung | ohne | Schutzart (IP) | IP3X |
| Durchmesser | 83 mm | Ausführung Deckel | ohne |
| Länge | 83 mm | Transparenter Deckel | Nein |
| Breite | 83 mm | Plombierbar | Nein |
| Tiefe | 65 mm | Funktionserhalt | ohne |
| Für Anzahl Geräteeinsätze | 1 | Mit Abschirmung | Nein |
| Befestigung der Geräte | Schrauben | Winddicht | Nein |
| Mit Schrauben | Nein | Leuchtenhakenbefestigung | Nein |
| Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung | Ja | Stutzen | Tunnelstutzen |
| Gehäusedurchführung durch Dichtmembran | Nein | Mit Nagellaschen | Nein |
| Gehäusedurchführung durch Rohrstützen | Nein | Spezielle Anwendung | sonstige |
| Gehäusedurchführung durch Stufenmembran | Nein | EAN | 4013456336674 |
| Für Rohrdurchmesser | 20 mm | | |