


**RUTENBECK BNC-C/IEC/Cinch-MA Up rw**
**Art. Nr. N170 000 53**

- Up-Montageadapter für BNC-C/IEC/ Cinch-Buchsen2-fach, für handelsübliche TAE-Zentralstücke, kombinierbar mit ZSt UM-MA 2 und Abdeckplatte AP
- abbrechbarer Tragring für Stegversion
- Maße: (L x B x T) 70 x 70 x 17 mm

Montageadapter, 2-fach, Unterputz, für BNC-C/IEC/Cinch-Buchsen, abbrechbarer Tragring für Stegversion, für Abdeckungen der Elektro-Installationsmaterial-Hersteller, reinweiß (ähnlich RAL 9010); - für zwei Buchsen KM-BNC-C/IEC/Cinch oder vergleichbare, Ø max. 15 mm; - Tragadapter aus Zinkdruckguss; - abbrechbarer Tragring für Stegversion; - metrische Schrauben für Zentralstücke; - passend zu TAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten, usw.)

**Technische Information**

Zusammenstellung	Basiselement
Verwendung	Cinch
Tragring	Ja
Montageart	Unterputz
Farbe	reinweiß
Halogenfrei	Ja
RAL-Nummer (ähnlich)	9010

Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	2
Gerätebreite	70 mm
Gerätehöhe	70 mm
Gerätetiefe	17 mm
EAN	4043921654460