


BERKER .net Universal-Schalteinsatz 2fach mit rundem Tragring Up
Art. Nr. 85122201

- Betriebsspannung: 230 V AC
- Leistungsaufnahme - Standby (Kanal 1/Kanal 2): < 0.3/0.7 W
- Dimmbare 230 V LED-Lampen: je Kanal 12 – 54 W
- Dimmbare Energiesparlampen: je Kanal 15 – 54 W
- 230 V Glüh- und Halogenlampen: je Kanal 35 – 300 W
- Dimmbare, konventionelle Trafos: je Kanal 35 – 300 VA
- Elektronische Trafos und Bi-Mode Trafos: je Kanal 35 – 300W
- Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt
- Leitungslänge Nebenstellen: max. je Kanal 50 m
- Bauform: Up

Technische Information

Zusammenstellung	Basiselement	Montageart	Unterputz
Ausführung	sonstige	Werkstoff	sonstige
Nebenstelleneingang	Ja	Werkstoffgüte	sonstige
Lichtwertspeicher	Nein	Oberfläche	sonstige
Verwendbar mit Taste	Ja	Ausführung der Oberfläche	nicht zutreffend
Verwendbar mit Präsenzmelder	Nein	Transparent	Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	Nein	Nennspannung	230 V
Ausführung	runder Tragring	Produktgruppe	Einsatz
Verwendbar mit Funktaste	Ja	EAN	4011334449775
Verwendbar mit IR-Taste	Nein		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	XXXX-001	Taste für Schalter/Dimmer 2fach: 85142xx
Zubehör	XXXX-002	KNX Funk Taste 2fach quicklink: 85146xx
Zubehör	XXXX-003	KNX Funk Taste 4fach quicklink: 8564xx