


**BERKER K.1 Berker.Net IR Bewegungsmelder Komfort 2,2m anthrazit matt**
**Art. Nr. 85342275**

- Montage 1,1 m Erfassungsbereich 12 x 16 m rechteckig
- Montage 2,2 m Erfassungsbereich 8 x 12 m rechteckig
- Taste für EIN/AUS/Automatik
- Taste für Sonderfunktionen (Party, Teach-In, Sperre, Anwesenheitssimulation, Lasteinstellung)
- Tastensperre
- Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange
- Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste
- LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts-Anzeige

IR Bewegungsmelder Komfort 2,2 m K.1 anthrazit matt. IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts-Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit (z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen). Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm.

**Technische Information**

Ausführung	Bewegungsmelder
Ausführung	Bewegungsmelder
Montageart	Unterputz
Technologie	Berker.Net
Montageart	Unterputz
Konstantlichtregelung	Nein
Produktgruppe	Bewegungsmelder
HLK-Ansteuerung	Ja
Vernetzbar	Ja
Geeignet für drahtlose Übertragung	Ja
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	Ja
Montagehöhe	2.2 m
Max. Reichweite zu einer Seite	6 m
Max. Reichweite frontal	8 m
Schalterprogramm	K.1
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Ja
Tierschneise	Nein
Treppenhausüberwachung	Ja
Werkstoff	Kunststoff
Farbe	anthrazit matt
Werkstoffgüte	Thermoplast
Halogenfrei	Ja
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Betriebsartenschalter	Ja
Min. Einschaltdauer	10 s
Max. Einschaltdauer	30 min
Ausschaltverzögerung selbstlernend	Nein
Erfassungswinkel horizontal	45 - 90 °
Farbe	anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich)	7021
EAN	4011334374459

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	85320100	Nebenstelle für Bewegungsmelder
Zubehör	85121100	Schalt-Einsatz 1fach
Zubehör	85421200	Universal-Tastdimmer 1fach
Zubehör	85421100	Tastdimmer (R, L)
Zubehör	85121200	Relais-Einsatz