



ELCOM TVG-12/1 Edlst. Türstat. vorber. f. Video BTC, 150x555, 130x535x55mm

Art. Nr. **ELC1112180BTC**

- Systemtechnologie: systemunabhängig
- Betriebsspannung LED: 12 V AC
- Lautsprecheröffnungen mit Langlöchern gestanzt
- Demontageschutz durch Spezialschrauben
- mit Fugendichtungsband
- Abmessungen Namensschild (B x H): 60 x 15 mm
- Material: Edelstahl quer gebürstet

Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechöffnungen, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Video-Vorbereitung und UP-Kasten 55 mm Tiefe. Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.

Technische Information

| | | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Anzahl der Ruf-/Klingeltasten | 12 | Abm. Frontplatte | 150 x 555 x 2 mm |
| Werkstoff der Klingeltasten | rostfreier Stahl | Abm. Up-Dose | 130 x 535 x 55 mm |
| Material Front | rostfreier Stahl | Anzahl Reihen | 1 |
| Montageart | Unterputz | System i2-Video | Ja |
| Installationstechnik | systemunabhängig | EAN | 3599430017704 |
| Farbe | Silber | | |

Zu diesem Artikel gehört:

| | Art.Nr. | Bezeichnung |
|------------|------------|--------------------|
| Ersatzteil | REH121Y | Schraube M5x12 |
| Ersatzteil | REH011Y | Namensschildhalter |
| Ersatzteil | REH116Y | Spezialschlüssel |
| Ersatzteil | REH122Y | Schraube M5x22 |
| Ersatzteil | REH010Y | Namensschild |
| Zubehör | ELC1703116 | Tastenexpander |
| Zubehör | ELC1816500 | Kamera |