


**BERKER LED-Aggregat Modul-Einsätze 12-48V blau**
**Art. Nr. 1687**

- für Beleuchtung und Kontrollschaltung
- auch für die wassergeschützte Installation von Schaltern und Tastern geeignet
- für Wechsel-/Kreuzschalter und Ausschalter 2-polig 10 AX
- für Wipptaster und Mehrfach - Wipptaster, außer Best.-Nr. 503404, 503808
- für Serienschalter geeignet

LED-Aggregat Modul-Einsätze blau 12 ... 48 V~, 0,2 ... 0,9 mA - für Wippschalter Aus/Wechsel, Kreuz, 2-polig Aus 10 AX - für Wippenschalter Serien beleuchtet - für Wipptaster und Wippentaster außer Best-Nr. 503404, 503808 - für Beleuchtung und Kontrollschaltung Bei Einsatz mehrerer Glimmaggregate kann der Lampenstrom zur Fehlfunktion des Relais/Stromstoßschalters führen. Abhilfe: Neutraleiter mitführen oder der Spule einen Kondensator 230 V, 1 µF pro 10 mA Glimmlampenstrom parallelschalten. Nicht geeignet für Tastschalter und Zugschalter sowie Wippschalter und -taster der Jahre 1985 bis 1995.

**Technische Information**

Anwendung	Schalter/Taster	Spannung	12-48 AC V
Leuchtmittel	LED	Stromstärke	0.2 - 0.9 mA
Fassung	sonstige	Produktgruppe	Glimmlampe
Nennstrom	0.0002 A	EAN	4011334346890
Farbe	blau		

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	XXXX-001	Schalter: 3036xx,3037,3032xx
Zubehör	XXXX-002	Taster: 5031xx,5036xx,5032xx
Zubehör	XXXX-003	Heizungsanwendungen: 356605,356205
Zubehör	XXXX-004	Taster Hotelcard: 5051xx,5052xx,5056xx
Zubehör	XXXX-005	Serienschalter: 3035xx
Zubehör	XXXX-006	Serientaster: 5035xx,