


**ELSNER Funk DALI Dimmer RF-L-DST DALI**

 Art. Nr. **ELS60562**

- Dimmer für das Elsner RF-Funkprotokoll
- Schaltausgang und Steuerausgang mit STAS 3 Steckanschluss
- Schaltausgang 16 A
- Steuerausgang DALI-Broadcast 10 mA 64 Teilnehmer
- geeignet für alle Elsner Funksender (WS1, WS1000, Remo 8, Remo Pro, Solexa 2,...)
- Bauform: STAS3/STAK3, 149 x 72 x 29 mm (B x H x T)

Der RF-L-DST DALI ist ein Funk-Dimmer für das Elsner-RF-Funkprotokoll. Der Dimmer hat einen 230 V-Schaltausgang (16 A) und einen Steuerausgang für das Dimmen von Leuchten über den DALI-Bus. Der RF-L-DST DALI sendet einen DALI-Broadcast-Befehl, das heißt, das alle angeschlossenen Leuchten den gleichen Dimmbefehl erhalten.

Die am Funk-Dimmer angeschlossene Beleuchtung kann über die Gebäudesteuerung WS1 oder (KNX) WS1000 Color bzw. Style oder das Funk-System Solexa II automatisch und manuell gesteuert werden. Alternativ ist die direkte manuelle Bedienung mit der Funkfernbedienung Remo 8/pro, über die Tasterschnittstelle RF-B2-UP oder die Solar-Funktaster Corlo P RF möglich.

EAN	4051996605621
-----	---------------

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	ELS60563	Netzanschlussleitung 5 m STAK3 mit STASI Sicherungsbügel
Zubehör	ELS60567	Verbindungsleitung 5 m STAK3/STAS3 mit STASI Sicherungsbügel
Zubehör	ELS60566	Verbindungsleitung 2,5 m STAK3/STAS3 mit STASI Sicherungsbügel
Zubehör	ELS60565	Verbindungsleitung 1 m STAK3/STAS3 mit STASI Sicherungsbügel