


THEBEN KNX MIX 2 Schaltaktorenerweiterung 4-fach RME 4U KNX REG

 Art. Nr. **T4930228**

4-fach Schaltaktor MIX2

Erweiterungsmodul MIX2

Zur Erweiterung bis auf 12 Kanäle

An ein Grundmodul können bis zu 2 Erweiterungsmodule MIX oder MIX2 angeschlossen werden

Gerät und Busmodul KNX können unabhängig voneinander getauscht werden

Abnehmbares Busmodul KNX ermöglicht Austausch der Geräte ohne Neuprogrammierung

Die manuelle Inbetriebnahme und die Bedienung der Schaltaktoren ist auch ohne das Busmodul KNX möglich

LED Schaltzustandsanzeige für jeden Kanal

Manuelle Bedienung am Gerät (auch ohne Busspannung)

Einstellbare Eigenschaften: z. B. Schalten, Verzögertschalten, Impulsfunktion

Verknüpfungen, Kontaktart (Öffner/Schließer) und Teilnahme an Zentralbefehlen wie Dauer-Ein, Dauer-Aus, Zentral-Schalten und Szene speichern/abrufen

Schaltfunktionen: z. B. Ein/Aus, Impuls, Ein/Aus-Verzögerung, Treppenlicht mit Vorwarnung

Logische Verknüpfungen: z. B. Sperren, UND, Freigeben, ODER

Technische Information

Bussystem KNX	Ja	Geeignet für C-Last	Nein
Montageart	REG	Max. Anzahl der Schaltausgänge	230
geeignet für C-Last	Nein	Bemessungsstrom	16 A
Type	Schaltaktor	Bemessungsbetriebsspannung	230 V
Montageart	REG	Verschiedene Phasen anschließbar	Nein
Breite in Teilungseinheiten	4	Mit Busankopplung	Ja
Kanalzahl	4-fach	Busmodul abnehmbar	Nein
Vor Ort-/Handbedienung	Ja	Modulare Erweiterungsmöglichkeit	Nein
Mit LED-Anzeige	Nein	Schutzart (IP)	IP20
Anzahl der digitalen Eingänge	4	Relais	16 A
Max. Schaltleistung	16 W	EAN	4003468490952