



THEBEN LUXORliving Schaltaktor 16fach REG

 Art. Nr. **T4800429**

- Schaltleistung Glühlampen max. 2000 W
- Schaltleistung LED max. 200 W (je nach Type)
- Schaltvermögen kapazitiv max. 140 μ F
- max. Einschaltstrom 800 A (200 μ S)
- SELV geeignet, sofern alle Kanäle SELV schalten
- Hilfsspannung 230 V AC
- vereinfachte Easy Applikation, geeignet für LuxorLiving
- Bauform: REG, 4 TE

Schaltaktor mit Relaisausgängen für 16 Schaltkanäle für das Smart Home System LUXORliving, LED Schaltzustandsanzeige für jeden Kanal, Handschalter mit Statusanzeige (auch ohne Busspannung), Kontaktart (Öffner/Schließer) und Teilnahme an Zentralbefehlen wie Dauer-Ein und Zentral-Schalten, Schaltfunktionen: Ein/Aus, Treppenlicht mit Vorwarnen, Rückmelde-Objekt für jeden Kanal, Zentral-Objekte mit und ohne Priorität

Technische Information

Andere Bussysteme	LUXORliving
Montageart	REG
Breite in Teilungseinheiten	8
Kanalzahl	16
Vor Ort-/Handbedienung	Ja
Mit LED-Anzeige	Nein
Anzahl der digitalen Eingänge	16
Max. Schaltleistung	16 - 600 W
Max. Schaltleistung LED	600 W
Geeignet für C-Last	Nein

Max. Anzahl der Schaltausgänge	230
Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsbetriebsspannung	230 V
Verschiedene Phasen anschließbar	Nein
Mit Busankopplung	Ja
Busmodul abnehmbar	Nein
Modulare Erweiterungsmöglichkeit	Nein
Schutzart (IP)	IP20
EAN	4003468480038