FERMAX MEET IP Relais Modul 4 fach

Art. Nr. **F1491**

- Systemtechnologie: RS485
- Spannungsversorgung: 12V/DC
- Anschluss über RS485 an Türstation
- Kontaktbelastung 220V / 5A
- 4 potentialfreie Wechselkontakte
- Maße (B x H x T): 90 x 90 x 32 mm

Relais mit folgenden Funktionen: Plug and play Installation; Status - LED Anzeige für: Power on: Spannungsanzeige, RUN: Gerät aktiv, LNK: Anzeige für Datenfluss, ACT: Datenfluss über RS-485, CH1 - CH4: Anzeige Relais aktiv; Über RS485 Schnittstelle direkt an Torstelle angeschlossen; Kontaktbelastung der Relais 220V / 5A; Anschlüsse: 1 Stück geschraubte RS-485 Verbindung; 4 Stück potentialfreie Wechselkontakte C, NO, NC; Spannungsversorgung 12V DC; Maße (B x H x T): 90 x 90 x 32 mm; Farbe: weiß; Notwendiges Zubehör: Netzgerät F4813 (in eigener Position beschrieben); System: RS485;

Technische Information

Funktion	schalten	Ausführung der Schnittstelle	LAN
System Meet	Ja	Montageart	Aufputz
Installationstechnik	Netzwerktechnik	EAN	8424299014913

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	F4813	Netzgerät