



RENZ UP-Briefkasten, 1tlg.eckig, RAL9016 1 Ruftaste, vorb. FERMAX LS/Code

 Art. Nr. **E10095955F9016**

- Für Montage aller handelsüblichen Lautsprecher
- Vorbereitet für Codetastatur F7454 von Fermax
- Namensschild aus Kunststoff und Klingelknopf aus Metall
- Klingelknopfbeleuchtung und Kunststoffnamensschild-Beleuchtung 0,1 Watt 12V AC/DC
- Namensschildeinlage: (B x H): 75 x 19,5 mm
- Abmessungen (B x H x T): 386 x 511 x 105 mm

Produkteigenschaften: Modellgruppe 10 Briefkastengröße (B x H x T): 370 x 330 x 100 mm mit RSK-Klappe, Einwurfmaß (B x H): 335 x 33mm, DIN EN 13724; RSA2-Sprechgitter waagrecht mit abnehmbarem Adapter für alle handelsüblichen Gegenlautsprecher; Stanzung und Adapter für Fermax Codetastatur, vorgerichtet für bauseitige Montage; RSA2 Kunststoff-Namensschild im Weißton (beleuchtet) mit Edelstahl-Klingelknopf (links) incl. Knopf-Ringbeleuchtung (12 V AC/DC), flächenbündig eingebaut; BASIC-Putzabdeckrahmen aus ALU, 20 mm, auf Gehrung Produktlinie CLASSIC; Maueraussparung (B x H x T): 386 x 511 x 105 mm; Anlagengröße (B x H x T): 410 x 535 x 100 mm; Farbe: RENZ - RAL 9016 VERKEHRSWEISS; Notwendiges Zubehör: Fermax Codetastatur F7454 (in eigener Position beschrieben);

#### Technische Information

Werkstoff	sonstige	Koppelbar	
Montageart	Unterputz	Farbe	Weiß
Anzahl der Klingeltasten	1		