



BERKER S.1/B.x .net Jalousie Taste alu matt

 Art. Nr. **85241183**

- Taste für Berker.Net Einsatz
- Betriebsspannung über Berker.Net Einsatz
- Memoryfunktion, Partyfunktion
- Statusanzeige über LED

niedriger Eigenenergiebedarf, Memory-Funktion zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position, Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk und Nebenstellenbefehlen (Aussperricherung), LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts-Anzeige, mit Kontroll-LED für Aussperricherung, mit Status-LED für Memory- und Party-Funktion rot/orange, mit Demontageschutz, mit Aufdruck Symbol Pfeile

### Technische Information

Zusammenstellung	Bedienaufsatz
Farbe	alu matt
Technologie	Berker.Net
Integrierte Zeitschaltuhr	Nein
Mit Helligkeitssensoranschluss	Nein
Produktgruppe	Beschattung
Geeignet für Windsensor	Ja
Geeignet für Regensensor	Ja
Mit Glasbruchmelderanschluss	Nein
Mit Astro-Programm	Nein
Nebenstelleneingang	Ja
Mit Memory-Funktion	Ja
Zufallsgenerator	Nein
Aussperricherung	Nein

Montageart	sonstige
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Halogenfrei	Ja
Oberfläche	lackiert
Ausführung der Oberfläche	matt
RAL-Nummer (ähnlich)	9006
Transparent	Nein
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Nennspannung	12 V
Befestigungsart	Klemmbefestigung
Schalterprogramm	S.1/B.3/B.7
EAN	4011334371014

### Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	85221100	Jalousie-Einsatz Komfort