


Türstation UP INOX Antivandal AUDIO 2-reihig mit 20 Tasten und Bohrung P1
Art. Nr. AX2020P1

- Audio - Frontplatte Edelstahl mit Stanzung Postschloss
- Frontplatte sichtbar mit Sicherheits-Torx verschraubt
- Sicherheits-Torx Schlüssel beiliegend
- Einbaukomponenten im Lieferumfang nicht enthalten
- Inkl. UP-Kasten
- Namensschildbeleuchtung mit Soffitten
- Namensschild von vorne tauschbar

Audio - Türstation mit folgenden Merkmalen: Material/Oberfläche: Edelstahl; Frontplatte sichtbar mit Sicherheits- Torx verschraubt; Sicherheits- Torx Schlüssel beiliegend; Montageart: Unterputz mit UP-Kasten; Namensschildbeleuchtung mit Soffitten; Namensschild von vorne tauschbar; Lautsprecherbefestigung für Fermax Einbaulautsprecher vorbereitet; Stichschutz für Lautsprecher; Metalltasten getrennt von Anschlusskontakt in UP Dose; 2reihig mit 20 Tasten; Mit 20 Klingeltasten (2 nebeneinander, 10 untereinander); Stanzung für elektronisches oder mechanisches Postschloss; Maße: Frontplatte (B x H x T) 180 x 431 x 2,5 mm; Maße: Unterputzdose (B x H x T) 160 x 420 x 55 mm;

Technische Information

| | | | |
|-------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| Anzahl der Ruf-/Klingeltasten | 20 | Montageart | Unterputz |
| Werkstoff der Klingeltasten | rostfreier Stahl | Installationstechnik | systemunabhängig |
| System VDS | Ja | Tastenzahl | 20 |
| System 4+n | Ja | Modulare Bauweise | Nein |
| Material Front | rostfreier Stahl | Farbe | Silber |
| Frontplatte Höhe | 431 mm | Abm. Frontplatte | 180 x 431 x 2,5 mm |
| Frontplatte Breite | 180 mm | Abm. UP-Dose | 160 x 420 x 55 mm |
| Einbauhöhe | 420 mm | Anzahl Reihen | 2 |
| Einbaubreite | 160 mm | | |
| Einbautiefe | 55 mm | | |

Zu diesem Artikel gehört:

| | Art.Nr. | Bezeichnung |
|------------|-------------|---------------------------|
| Ersatzteil | RCAX33A | Torxschlüssel |
| Ersatzteil | RCAX32F | Torxschraube Edelstahl |
| Ersatzteil | RC0041XC | Tasteroberteil 2fach rund |
| Ersatzteil | FLAMP24 | Soffitte |
| Ersatzteil | RC00390 | Plexischild |
| Ersatzteil | E97-9-85302 | LED-Soffitte |
| Ersatzteil | RC2020 | Tastenblock |
| Ersatzteil | RC005A | Namensschild Papier |
| Ersatzteil | RC0039A | Namensschildträger |
| Zubehör | AX2V22 | UP-Regendach |
| Zubehör | AX2P22 | AP-Gehäuse |
| Zubehör | PP100S17 | elek. Postschloss |

| | Art.Nr. | Bezeichnung |
|---------|---------|-------------|
| Zubehör | P1 | Postschloss |