


BERKER KNX-RF Tasterschnittstelle 2fach Batterieversorgt Up
Art. Nr. 85876210

- für das Hager KNX-RF System
- quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2x Szenen, Zeitschaltung, Taster
- ETS Zusatz-Funktionen: 6 Szenen, Betriebsart EIN/AUS, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, 2 x Alarm
- 2 unabhängige batterieversorgte Binäreingänge für potentialfrei Kontakte
- werkzeuglose quicklink Konfiguration über Tasten und LED Anzeige
- Betriebsspannung: 3 V DC
- mit einer Lithium Knopf-Batterie 3 V Typ: CR 2430
- Eingangs-Abtastspannung: je Kanal 5 V
- Leitungslänge Binäreingänge: max.5 m
- Integration in KNX mittels Hager KNX Medienkoppler
- Bauform: Up
- Maße: 41 x 39,5 x 11 mm (L x B x T)

Technische Information

Bussystem KNX-Funk	Ja	Schutzart (IP)	IP20
Montageart	Unterputz	Type	Binäreingang
Mit Busankopplung	Ja	Technologie	KNX-RF
Anzahl der Eingänge	2	EAN	4011334418672

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	181110	TS Tasterknopf Chrom
Zubehör	181112	TS Tasterknopf Gold
Zubehör	181113	TS Tasterknopf Edelstahl