


Türstation UP INOX Antivandal AUDIO 4-reihig mit 32 Tasten und Bohrung P1
Art. Nr. AX4032P1

- Audio - Frontplatte Edelstahl mit Stanzung Postschloss
- Frontplatte sichtbar mit Sicherheits-Torx verschraubt
- Sicherheits-Torx Schlüssel beiliegend
- Einbaukomponenten im Lieferumfang nicht enthalten
- Inkl. UP-Kasten
- Namensschildbeleuchtung mit Soffitten
- Namensschild von vorne tauschbar

Audio - Türstation mit folgenden Merkmalen: Material/Oberfläche: Edelstahl; Frontplatte sichtbar mit Sicherheits- Torx verschraubt; Sicherheits- Torx Schlüssel beiliegend; Montageart: Unterputz mit UP-Kasten; Namensschildbeleuchtung mit Soffitten; Namensschild von vorne tauschbar; Lautsprecherbefestigung für Fermax Einbaulautsprecher vorbereitet; Stichschutz für Lautsprecher; Metalltasten getrennt von Anschlusskontakt in UP Dose; 4reihig mit 32 Tasten; Mit 32 Klingeltasten (4 nebeneinander, 8 untereinander); Stanzung für elektronisches oder mechanisches Postschloss; Maße: Frontplatte (B x H x T) 340 x 339 x 2,5 mm; Maße: Unterputzdose (B x H x T) 320 x 319 x 55 mm;

Technische Information

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten	32	Montageart	Unterputz
Werkstoff der Klingeltasten	rostfreier Stahl	Installationstechnik	systemunabhängig
System VDS	Ja	Tastenzahl	32
System 4+n	Ja	Modulare Bauweise	Nein
Material Front	rostfreier Stahl	Farbe	Silber
Frontplatte Höhe	339 mm	Abm. Frontplatte	340 x 339 x 2,5 mm
Frontplatte Breite	340 mm	Abm. UP-Dose	320 x 319 x 55 mm
Einbauhöhe	319 mm	Anzahl Reihen	4
Einbaubreite	320 mm		
Einbautiefe	55 mm		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Ersatzteil	RC0041XC	Tasteroberteil 2fach rund
Ersatzteil	RCAX32F	Torxschraube Edelstahl
Ersatzteil	E97-9-85302	LED-Soffitte
Ersatzteil	RC005A	Namenschild Papier
Ersatzteil	RC2016	Tastenblock
Ersatzteil	RC00390	Plexischild
Ersatzteil	RCAX33A	Torxschlüssel
Ersatzteil	FLAMP24	Soffitte
Ersatzteil	RC0039A	Namensschildträger
Zubehör	AX4P32	AP-Gehäuse
Zubehör	AX4V32	UP-Regendach