


Türstation UP INOX Antivandal AUDIO 4-reihig mit 52 Tasten
Art. Nr. AX4052

- Audio - Frontplatte Edelstahl
- Frontplatte sichtbar mit Sicherheits-Torx verschraubt
- Sicherheits-Torx Schlüssel beiliegend
- Einbaukomponenten im Lieferumfang nicht enthalten
- Inkl. UP-Kasten
- Namensschildbeleuchtung mit Soffitten
- Namensschild von vorne tauschbar

Audio - Türstation mit folgenden Merkmalen: Material/Oberfläche: Edelstahl; Frontplatte sichtbar mit Sicherheits- Torx verschraubt; Sicherheits- Torx Schlüssel beiliegend; Montageart: Unterputz mit UP-Kasten; Namensschildbeleuchtung mit Soffitten; Namensschild von vorne tauschbar; Lautsprecherbefestigung für Fermax Einbaulautsprecher vorbereitet; Stichschutz für Lautsprecher; Metalltasten getrennt von Anschlusskontakt in UP Dose; 4reihig mit 52 Tasten; Mit 52 Klingeltasten (4 nebeneinander, 13 untereinander); Maße: Frontplatte (B x H x T) 340 x 454 x 2,5 mm; Maße: Unterputzdose (B x H x T) 320 x 434 x 55 mm;

Technische Information

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten	52
Werkstoff der Klingeltasten	rostfreier Stahl
System VDS	Ja
System 4+n	Ja
Material Front	rostfreier Stahl
Frontplatte Höhe	454 mm
Frontplatte Breite	340 mm
Einbauhöhe	434 mm
Einbaubreite	320 mm
Einbautiefe	55 mm

Montageart	Unterputz
Installationstechnik	systemunabhängig
Tastenzahl	52
Modulare Bauweise	Nein
Farbe	Silber
Abm. Frontplatte	340 x 454 x 2,5 mm
Abm. UP-Dose	320 x 434 x 55 mm
Anzahl Reihen	4

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Ersatzteil	E97-9-85302	LED-Soffitte
Ersatzteil	RC005A	Namensschild Papier
Ersatzteil	RC00390	Plexischild
Ersatzteil	RC0039A	Namensschildträger
Ersatzteil	FLAMP24	Soffitte
Ersatzteil	RC0041XC	Tasteroberteil 2fach rund
Ersatzteil	RC2026	Tastenblock
Ersatzteil	RCAX32F	Torxschraube Edelstahl
Ersatzteil	RCAX33A	Torxschlüssel
Zubehör	AX4P52	AP-Gehäuse
Zubehör	AX4V52	UP-Regendach