


BERKER S.1/B.x .net Jalousie Taste polarweiß glänzend
Art. Nr. 85241189

- Taste für Berker.Net Einsatz
- Betriebsspannung über Berker.Net Einsatz
- Memoryfunktion, Partyfunktion
- Statusanzeige über LED

niedriger Eigenenergiebedarf, Memory-Funktion zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position, Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk und Nebenstellenbefehlen (Aussperricherung), LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts-Anzeige, mit Kontroll-LED für Aussperricherung, mit Status-LED für Memory- und Party-Funktion rot/orange, mit Demontageschutz, mit Aufdruck Symbol Pfeile

Technische Information

Zusammenstellung	Bedienaufsatz
Farbe	polarweiß glänzend
Technologie	Berker.Net
Integrierte Zeitschaltuhr	Nein
Mit Helligkeitssensoranschluss	Nein
Produktgruppe	Beschattung
Geeignet für Windsensor	Ja
Geeignet für Regensensor	Ja
Mit Glasbruchmelderanschluss	Nein
Mit Astro-Programm	Nein
Nebenstelleneingang	Ja
Mit Memory-Funktion	Ja
Zufallsgenerator	Nein
Aussperricherung	Nein

Montageart	sonstige
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Halogenfrei	Ja
Oberfläche	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	glänzend
RAL-Nummer (ähnlich)	9010
Transparent	Nein
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Nennspannung	12 V
Befestigungsart	Klemmbefestigung
Schalterprogramm	S.1/B.3/B.7
EAN	4011334370826

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	85221100	Jalousie-Einsatz Komfort