


BERKER RolloTec Trennrelais 230V REG
Art. Nr. 2931

- Schalten von 2 Jalousie-/Rollladenmotoren
- Erforderlich zur elektrischen Motorenkopplung
- Separate Netzeinspeisung
- Zentraleingang
- Betriebsspannung: 230 V AC
- Schaltstrom: 3 A
- Montageart: REG, 2,5 TE

RolloTec Trennrelais REG Hauselektronik - mit separater Netzeinspeisung - zum Schalten von 2 Jalousie-/Rollladenmotoren - mit Zentraleingang z.B. für RolloTec Schaltuhr - ohne Nebenstellenabgänge für Einzelbedienung - mit Schraubklemmen - 230 V~ - 50 Hz - Stromaufnahme (Betrieb) ca. 10 mA - Schaltstrom max. - Schaltstrom bei cos phi 0,6 max. 3 A - Schaltstrom bei cos phi 1 max. 8 A - Einschaltdauer ED 100 % - Umschaltzeit Auf/Ab min. 0,5 Sek. - REG 2,5 TE - Abmessungen (B x H x T) 45 x 71 x 42 mm - Aufbauhöhe ab Hutschiene 38 mm - Neutralleiter erforderlich!

Technische Information

Montageart	REG	Nennspannung	230 V
Zentraleingang	Ja	Bemessungsstrom	3 A
Nebenstelleneingang	Nein	Ausführung	ohne Nebenstellenabgänge
Anzahl der anschließbaren Motoren	2	EAN	4011334262312

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	XXXX-001	Jal.-Wippschalter/Taster: 303520,503520
Zubehör	XXXX-002	Gruppen-Serientaster: 503404
Zubehör	XXXX-003	Jal.-Drehschalter: 384103,384203
Zubehör	XXXX-004	Jal.-Schlüsselschalter: 382120,382210
Zubehör	XXXX-005	Jal.-Schalter f. Zentralst. m. Schloss: 385103, 385203
Zubehör	XXXX-006	Jalousie-Einsatz Komfort: 85221100