


**BERKER Q.x Radio Touch DAB+/Bluet. polarweiß samt**
**Art. Nr. 30846089**

- Stereo UKW-Radio mit RDS-Anzeige
- beleuchtetes Touch-Grafikdisplay
- Bedienung über Sensorflächen des Touch-Displays
- Einschalten mit letztem Sender
- Uhrzeit- und Datumsanzeige, Senderspeicher
- Wecker mit Schlummerfunktion, Schlaf-Timer
- externer Audioeingang: AUX IN
- Nebenstelleneingang für separate Ein-/Ausschaltung
- max. 2 Lautsprecher mit einer Impedanz: 4 – 8 Ω
- Betriebsspannung: 230 V AC
- Bauform: Up

Radio Touch UP DAB+, Bluetooth Q.x polarweiß samt. Radio Touch DAB+/Bluetooth zum Empfang von digitalen DAB+- oder analogen UKW-Sendern mit RDS-Anzeige zur Montage in zwei Unterputz-Gerätedosen nach DIN 49073 oder Aufputz-Gehäuse. Radiomodul Anschluss: Betriebsspannung, Nebenstelleneingang für Ein-/Ausschaltung, 2x Lautsprecher für rechts/links, AUX IN für externe Audioquellen, Wurf-Antennenanschluss und Radio-Aufsatz Buchse für das Touch Display. Über die Bluetooth-Verbindung werden von max. 8 mobilen Endgeräten multimediale Inhalte über das Radio/den Lautsprecher wiedergegeben (Streaming). Radio Touch Funktionen: 6 Symbol-Tasten für Ein-/Ausschalten, Bedienungsebene zurückspringen, scrollen/Wert hoch/runter und Lautstärke +/- . Die Symbol-Tastfunktionen oder die Display-Bedienungsfunktionen ermöglichen den Abruf von Senderspeicher (8 Sendeplätze jeweils für UKW oder DAB+), Uhrzeit-/Datumsanzeige, Wecker Funktionen, Timer/Countdown, Sprache, Beleuchtung, AUX oder Sound. Dazu werden über die Tasten die Sendersuchläufe gestartet. Das Radio verfügt über einen speziellen Hotelmode, in dem die Bedienung des Gerätes eingeschränkt ist. Hinweis: Ein notwendige Lautsprecher, Gerätedosen oder AP-Gehäuse und der Design-Rahmen sind nicht enthalten. Ein zweiter Lautsprecher und eine Wurf-Antenne (Empfehlung l = 75 cm für FM, l = 40 cm für DAB+) zur Empfangsverbesserung kann optional angeschlossen werden.

**Technische Information**

Anzahl der Weckzeiten	1	Schalterprogramm	Q.1/Q.3/Q.7
Produktgruppe	Radio	Anzahl der Speicherplätze	16
Funkuhr	Ja	RDS	Ja
CD-Player	Nein	Mit Netzteil	Ja
Anzeigeart	digital	Montageart	sonstige
DAB+	Ja	Internet-Radio	Nein
KW	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
LW	Nein	Farbe	polarweiß samt
MW	Nein	EAN	4011334529118
UKW	Ja		

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	28850000	Deckeneinbau-Lautsprecher Ø 80 mm
Zubehör	28850001	Deckeneinbau-Lautsprecher Ø 140 mm
Zubehör	XXXX-001	Up Lautsprecher 4 Ω: 2882xx
Zubehör	XXXX-002	Deckeneinbau-Lautsprecher: 288500xx
Zubehör	XXXX-003	Halogenspot Lautsprecher HLS 51: 1060 0500 00100
Zubehör	XXXX-004	Exciter X 32: 1300 3200 00400

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	XXXX-005	Außen-Lautsprecher Mini 4: 1011 0203 00800