

ELSNER Solexa Beschattungssteuerung inkl. Wetterstation
Art. Nr. ELS10110


- Ausgang für einen Jalousiemotor bzw. Trennrelais bei Gruppensteuerung
- auch geeignet als Zentrale für Beschattungssysteme
- Funkverbindung zwischen Wetterstation und Bedienteil
- Motordrehrichtung und Fahrrichtung umstellbar
- Bedienteil für Einstellung von Grundfunktionen, Automatikfunktionen und manuelle Bedienung
- Helligkeitsabhängige Automatikfunktionen, Zeit schließen/öffnen
- Innen-/Außentemperatursperre, Windalarm
- Bedienteil mit Display, Tastenfeld und Temperaturfühler
- Schutzart Wetterstation IP44
- Bauform Bedienteil: Ap, 103 × 98 × 28 mm (L x B x T)
- Bauform Wetterstation: Ap, 96 × 77 × 118 mm (L x B x T)

Die Beschattungssteuerung Solexa fährt eine Markise oder Jalousie abhängig von Helligkeit und Raumtemperatur aus und wieder ein. Außen liegende Beschattungen werden automatisch vor Regen, Wind und Frost geschützt. Diese Alarmfunktionen sind einzeln abschaltbar. Soll der Sonnenschutz durch die Automatik nicht ganz geschlossen werden, kann eine individuelle Beschattungsposition eingestellt werden. Bei Jalousien kann zusätzlich auch der Öffnungswinkel der Lamellen eingelernt werden (Reversierung). Die gleichzeitige Steuerung mehrerer Antriebe ist über ein Gruppensteuerrelais möglich. Der zu steuernde Antrieb wird direkt an der Wetterstation angeschlossen, was den Verkabelungs-Aufwand minimiert. Die Wetterstation und das batteriebetriebene Bedienteil tauschen ihre Daten und Befehle per Funk aus.

Technische Information

Montageart	Aufputz	Helligkeitssensor	100000 lx
Panikfunktion	Nein	Anzahl der Kanäle	1
Anwesenheitssimulation	Nein	Steuerspannung 1	230 V
Farbe	weiß	Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6)	2 A
Rollladen-/Sonnenschutzsteuerung, Anzahl der Kanäle	1	Bemessungsspannung	230 V
Wochenprogramm	Ja	Bemessungsfrequenz	50 Hz
Windsensor	35 m/s	Schutzart (IP)	IP44
Regensensor	Ja	EAN	4051996101109
Temperatursensor	80 °C		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	ELS10113	Kabel-Anschlusset lose
Zubehör	ELS60511	Fernbedienung Remo 8 weiß
Zubehör	ELS60512	Fernbedienung Remo 8 alu
Zubehör	XXXX-001	Fernbedienung Remo 8: ELS6051x
Zubehör	XXXX-002	Kabel-Anschlusset-lose: ELS10113
Zubehör	XXXX-003	Ausleger: ELS301xx