


BERKER S.1/B.x Zentralplatte für Antenne mit 2xSat, polarweiß matt
Art. Nr. 14841909

- mit 2 zusätzlichen SAT-Ausgängen (F-Buchsen)
- nur mit Zwischenring für Zentralplatte des Programms zu verwenden
- Beschriftungsfeld einrastbar

Zentralplatte für Antennen-Steckdose 4Loch Zentralplattensystem polarweiß, matt - mit 2 zusätzlichen SAT-Ausgängen (F-Buchsen) Achtung! Nur mit Zwischenring für Zentralplatte des Programms zu verwenden.

Technische Information

Zusammenstellung	Zentralplatte für Zwischenring	RAL-Nummer (ähnlich)	9010
Verwendung	sonstige	Transparent	Nein
Tragring	Nein	Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Mit Staubschutz	Nein	Mit Buchsen/Kupplungen	Nein
Mit Klappdeckel	Nein	Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen	4
Beschriftungsfeld	ohne Beschriftungsfeld	Mit Zugentlastung	Nein
Mit Aufdruck	Nein	Lüsterklemme	Nein
Montageart	Unterputz	Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Werkstoff	Kunststoff	Gerätebreite	51.5 mm
Werkstoffgüte	Thermoplast	Gerätehöhe	51.5 mm
Halogenfrei	Ja	Gerätetiefe	8 mm
Ausführung der Oberfläche	matt	EAN	4011334227281
Farbe	weiß		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	459410	Antennen-Steckdose 4Loch Einzeldose
Zubehör	XXXX-001	Zwischenring für Zentralplatte: 1109xx,1108xx
Zubehör	XXXX-002	Antennen-Steckdose 4Loch Einzeldose: 459410