


BERKER Antennen-Steckdose 2-Loch Durchgangsdose BD1524 4-240MHz
Art. Nr. 4515

- Durchgangsdose
- mit Endwiderstand als Enddose verwendbar
- HDTV geeignet
- sperrt Gleichspannung
- mit Entkopplungsmittel
- mit Schraubklemmen
- Breitbandtechnologie: 5 – 2400 MHz
- Anschlussdämpfung: 10 – 20 dB
- Bauform: Up

Technische Information

Ausführung	Durchgangsdose
Montageart	Unterputz
Produktgruppe	TV/Radio
Abdeckung	ohne
Anschlussdämpfung bei 860 MHz	15 dB
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz	2 dB
Anzahl der Auslässe	2
Kabelmodemtauglich	Nein

Durchgangsdämpfung bei 860 MHz	0.8 dB
Fernspeisetauglich	Nein
Frequenz	4 - 2400 MHz
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Werkstoff	Metall
Werkstoffgüte	sonstige
EAN	4011334029588

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	XXXX-001	Zentralstück: 1039xx,1201xx,1486xx,1203xx