


PYREX Bi-Sensor Rauchmelder PX-1 weiß
Art. Nr. PYR-PX1

- Bi-Sensor-Prozessor-Technologie (Rauch und Hitze)
- Q-Label zertifiziert
- Lithium-Ionen-Akku mit 10+2 Jahren Lebensdauer
- zertifizierte Klebmontage nach EN 14676
- küchentauglich durch Kondensationsbarriere
- reduzierte Lautstärke des Prüftons
- aktive Verschmutzungskompensation
- Manufaktur Varianten auf Anfrage erhältlich
- Bauform: Ap
- Maße: 105 x 38 mm (Ø x H)

Der PX-1 ist ein Standalone Rauchmelder gemäß DIN EN 14604 und verfügt über eine fest eingebaute Langzeit-Lithiumbatterie. Bei unseren Geräten entfallen dadurch lästige und teure Batteriewechsel. Damit tragen wir aktiv zum Umweltschutz bei. Durch den sensorgesteuerten Sicherheitsmechanismus wird nur dann ein Alarm ausgelöst, wenn es wirklich konkrete Anzeichen für einen Brand gibt. Pyrex Produkte erreichen größte Täuschungsalarm-Sicherheit.

Technische Information

Wirkprinzip	Kombination	Selbstklebend	Ja
Ansprechtemperatur	60 °C	Höhe	38 mm
Standalone	Ja	Durchmesser	105 mm
Primärstromversorgung	Batterie/Akku	Mit Orientierungslicht	Nein
Farbe	weiß	Art des Test-/Pauseknopfes	Prüftaste
Versorgungsspannung	3 V	Schutzart (IP)	IP40
Lautstärke	85 dB(A)	Mit Q-Label	Ja
Montageart	Aufbau	EAN	4260236270936

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	PYR-RWMMC	Diagnosegerät