



## BERKER KNX-RF Jalousieaktor 1fach mit 2fach Tasterschnittstelle Up

## Art. Nr. 85275120

- für das Hager KNX-RF System
- quicklink Funktionen: Jalousie, 2 Szenen, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster
- Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger
- werkzeuglose quicklink Konfiguration über Tasten und LED Anzeige
- Integration in KNX mittels Hagerr KNX Medienkoppler
- Betriebsspannung: 230 V AC
- Bauform: Up
- Maße: 40 x 40 x 19 mm (L x B x T)

Der Berker Jalouiseaktor ist ein Funksender/-empfänger, der vom Netzstrom gespeist wird. Er besitzt:

## **Technische Information**

Bussystem KNX-RF (Funk)	Ja
Funk bidirektional	Ja
Montageart	Unterputz
Mit Busankopplung	Nein
Busmodul abnehmbar	Nein
Vor Ort-/Handbedienung	Nein
Mit LED-Anzeige	Nein

Max. Anzahl der Jalousieausgänge1	
Schutzart (IP)	IP20
Produktgruppe	Aktor
Ausführung	Jalousieaktor
Technologie	KNX-RF
EAN	4011334418610