


BERKER .net Tasterdimmer 1fach 2-Draht mit rundem Tragring Up
Art. Nr. 85421101

- Phasenanschnitt
- lampenschonender Softanlauf
- Einschaltelligkeit netzausfallsicher speicherbar
- Betriebsspannung: 230 V AC
- Leistungsaufnahme (Standby): < 0,3 W
- 230 V Glüh- und Halogenlampen: 25 – 400 W
- Dimmbare, konventionelle Trafos: 25 – 400 VA
- Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt
- Leitungslänge Nebenstellen: max. 50 m
- Bauform: Up

Technische Information

Zusammenstellung	Basiselement	Verwendbar mit IR-Taste	Nein
Bedienungsart	Drucktaster	Montageart	Unterputz
Dimmung Phasenanschnitt	Ja	Werkstoff	sonstige
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Werkstoffgüte	sonstige
Seriendimmer	Nein	Halogenfrei	Ja
Lastart	induktive Last	Oberfläche	sonstige
Nebenstelleneingang	Ja	Transparent	Nein
Lichtwertspeicher	Nein	Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Ausführung	runder Tragring	Anschlussart	Schraubklemme
Verwendbar mit Taste	Ja	Gerätebreite	71 mm
Verwendbar mit Bewegungsmelder	Ja	Gerätehöhe	71 mm
Verwendbar mit Präsenzmelder	Nein	Gerätetiefe	33.2 mm
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	Nein	Produktgruppe	Einsatz
Verwendbar mit Funktaste	Ja	EAN	4011334449768

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	XXXX-001	Taste für Schalter/ Dimmer 1fach: 85141xx
Zubehör	XXXX-002	Bewegungsmelder: 8534xx
Zubehör	XXXX-003	KNX Funk Taste 1fach quicklink: 85145xx
Zubehör	XXXX-004	KNX Funk Taste 4fach quicklink: 8564xx