


Türstation UP INOX Antivandal AUDIO 4-reihig mit 40 Tasten und Bohrung P1
Art. Nr. AX4040P1

- Audio - Frontplatte Edelstahl mit Stanzung Postschloss
- Frontplatte sichtbar mit Sicherheits-Torx verschraubt
- Sicherheits-Torx Schlüssel beiliegend
- Einbaukomponenten im Lieferumfang nicht enthalten
- Inkl. UP-Kasten
- Namensschildbeleuchtung mit Soffitten
- Namensschild von vorne tauschbar

Audio - Türstation mit folgenden Merkmalen: Material/Oberfläche: Edelstahl; Frontplatte sichtbar mit Sicherheits- Torx verschraubt; Sicherheits- Torx Schlüssel beiliegend; Montageart: Unterputz mit UP-Kasten; Namensschildbeleuchtung mit Soffitten; Namensschild von vorne tauschbar; Lautsprecherbefestigung für Fermax Einbaulautsprecher vorbereitet; Stichschutz für Lautsprecher; Metalltasten getrennt von Anschlusskontakt in UP Dose; 4reihig mit 40 Tasten; Mit 40 Klingeltasten (4 nebeneinander, 10 untereinander); Stanzung für elektronisches oder mechanisches Postschloss; Maße: Frontplatte (B x H x T) 340 x 385 x 2,5 mm; Maße: Unterputzdose (B x H x T) 320 x 365 x 55 mm;

Technische Information

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten	40
Werkstoff der Klingeltasten	rostfreier Stahl
System VDS	Ja
System 4+n	Ja
Material Front	rostfreier Stahl
Frontplatte Höhe	385 mm
Frontplatte Breite	340 mm
Einbauhöhe	365 mm
Einbaubreite	320 mm
Einbautiefe	55 mm

Montageart	Unterputz
Installationstechnik	systemunabhängig
Tastenzahl	40
Modulare Bauweise	Nein
Farbe	Silber
Abm. Frontplatte	340 x 385 x 2,5 mm
Abm. UP-Dose	320 x 365 x 55 mm
Anzahl Reihen	4

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Ersatzteil	RC00390	Plexischild
Ersatzteil	RC0039A	Namensschildträger
Ersatzteil	RC0041XC	Tasteroberteil 2fach rund
Ersatzteil	RCAX32F	Torxschraube Edelstahl
Ersatzteil	RCAX33A	Torxschlüssel
Ersatzteil	E97-9-85302	LED-Soffitte
Ersatzteil	RC2020	Tastenblock
Ersatzteil	RC005A	Namensschild Papier
Ersatzteil	FLAMP24	Soffitte
Zubehör	AX4V40	UP-Regendach
Zubehör	AX4P40	AP-Gehäuse