


**BERKER Zentralplatte für XLR Steckverbinder D-Serie weiß glänzend**
**Art. Nr. 141202**

- Speakon und Klinkensteckverbinder
- Beschriftungsfeld einrastbar
- nur mit Zwischenring für Zentralplatte des Programms zu verwenden
- Ausschnitt Ø: 23,6 mm
- Schraubenabstand (waagrecht/senkrecht): 19/24 mm
- Bauform: Up

Zentralplatte für XLR-Rundsteckverbinder D-Serie Zentralplattensystem weiß, glänzend - mit Tragplatte - mit Ausschnitt Durchmesser 23,6 mm - Schraubenabstand (waagrecht/senkrecht) 19 / 24 mm - Speakon und Klinkensteckverbinder - ohne Spreizkrallen Achtung! Nur mit Zwischenring für Zentralplatte des Programms zu verwenden.

**Technische Information**

Zusammenstellung	Zentralplatte für Zwischenring
Verwendung	XLR
Tragring	Ja
Mit Staubschutz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Beschriftungsfeld	Beschriftungsfeld in Zwischenring einrastbar
Mit Aufdruck	Nein
Montageart	Unterputz
Farbe	weiß glänzend
Werkstoff	sonstige
Werkstoffgüte	sonstige
Halogenfrei	Ja
Ausführung der Oberfläche	glänzend

RAL-Nummer (ähnlich)	1013
Transparent	Nein
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Mit Buchsen/Kupplungen	Nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen	1
Mit Zugentlastung	Nein
Lüsterklemme	Nein
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Gerätebreite	71 mm
Gerätehöhe	71 mm
Gerätetiefe	10 mm
EAN	4011334226925

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	XXXX-001	Zwischenring für Zentralplatte: 1109xx,1108xx