


Türstation UP silber Antivandal 6-reihig m; 72 Tasten und Bohrung für P1
Art. Nr. AV6072P1

- Alu - Frontplatte
- Frontplatte sichtbar mit Sicherheits-Torx verschraubt
- Sicherheits-Torx Schlüssel beiliegend
- Inkl. UP-Kasten
- Namensschildbeleuchtung mit Soffitten
- Namensschild von vorne tauschbar

Audio - Türstation mit folgenden Merkmalen: Material/Oberfläche: Alu- eloxiert EV1; Frontplatte sichtbar mit Sicherheits- Torx verschraubt; Sicherheits-Torx Schlüssel beiliegend; Montageart: Unterputz mit UP-Kasten; Namensschildbeleuchtung mit Soffitten; Namensschild von vorne tauschbar; Lautsprecherbefestigung für Fermax und Elcom Einbaulautsprecher vorbereitet; Für den Elcom Einbaulautsprecher ist der Montagewinkel KI1G00 (in eigener Position beschrieben) notwendig; Stichschutz für Lautsprecher, Stanzung für elektronisches oder mechanisches Postschloss, Metalltasten getrennt von Anschlusskontakt in UP Dose; 6reihig mit 72 Tasten; Mit 2 Klingeltasten (6 nebeneinander, 12 übereinander), Maße: Frontplatte (B x H x T) 500 x 385 x 4 mm; Maße: Unterputzdose (B x H x T) 480 x 365 x 55 mm;

Technische Information

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten	72	Ausführung	vorb. für P1
Werkstoff der Klingeltasten	Aluminium	Modulare Bauweise	Nein
Material Front	Aluminium	Farbe	Aluminium
Frontplatte Höhe	385 mm	Abm. Frontplatte	500 x 385 x 4 mm
Frontplatte Breite	500 mm	Tastenzahl	72
Einbauhöhe	365 mm	Abm. UP-Dose	480 x 365 x 55 mm
Einbaubreite	480 mm	Anzahl Reihen	6
Einbautiefe	55 mm	System VDS	Ja
Montageart	Unterputz	System 4+n	Ja
Installationstechnik	systemunabhängig		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Ersatzteil	RC0041CECKIG	Tasteroberteil 2fach eckig
Ersatzteil	RC0041CRUND	Tasteroberteil 2fach rund
Ersatzteil	RC00390	Plexischild
Ersatzteil	RC005A	Namenschild Papier
Ersatzteil	RCAX32C	Torxschraube Stahl
Ersatzteil	E97-9-85450	LED-Sofitte
Ersatzteil	RC2024	Tastenblock
Ersatzteil	FLAMP24	Sofitte
Ersatzteil	RCAX33A	Torxschlüssel
Ersatzteil	RC0039A	Namensschildträger
Zubehör	PP100S17	elek. Postschloss
Zubehör	6V74	UP-Regendach

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	6P74	AP-Gehäuse
Zubehör	P1	Postschloss
Zubehör	F4800	Netzgerät